

GÜÇLÜ, YÜZEN TELSİZ!



"Automatic Volume Adjustment"

"Noise Cancelling Mic"

"Loud: Instant Maximum Audio"



SU GEÇİRMEZ

1m derinlikte 30 dakika

YÜZER

Temiz Ses + Yükseltme Fonksiyonu

Deniz koşullarında haberleşmenin kalitesini etkileyen dalga veya motor sesi gibi birçok gürültü kaynağı bulunur. IC-M35 haberleşmenizin en sağlıklı ve temiz bir şekilde gerçekleşmesi için bulunduğunuz ortamın harici seslerini sizin sesinizden ayırıştırarak temizleyip karşı tarafa yollar. Bu sayede arka planda ne kadar ses olursa olsun, haberleşmeniz kusursuz olur!

Evet, M35'de yüzyor!

IC-M33'ün açtığı yoldan devam eden M35, denize düştüğünde kolayca kurtarılabilmesi için suda batmıyor! IC-M35 yüzmeye özelliğini opsiyonel hoparlör-mikrofon (HM-165) bağlı iken de kaybetmez.



Yüksek Ses "LOUD" Tuşu

Herhangi bir durumda, anlık olarak çok yüksek bir ses çıkışına ihtiyaç duyulduğunda, kolayca 'LOUD' tuşuna basarak telsizin tam seste çıkış vermesi sağlanır. Buna ek olarak, 'LOUD' tuşuna basılı tutulduğunda ses çıkışı komple kapatılabilmektedir.

Gürültü Önleme Mikrofonu

IC-M35'in arka tarafında bulunan ikinci bir mikrofon sayesinde, konuşma sesi ile ortam gürültüsü dengelenir. Sonuç olarak ortam gürültüsü, cihazın ön tarafındaki ana mikrofondan yapılan anonslardan ayrılarak, daha temiz ve anlaşılır haberleşme yapılması sağlanır.

Otomatik Ses Seviyesi Ayarı

Motor odasına veya gürültülü bir ortama girildiğinde, telsizin arkasındaki ikinci mikrofon, ortam gürültüsünü anlayarak ses seviyesini otomatik olarak daha anlaşılır bir seviyeye yükseltir.

Düşük Güç Tüketimi ve 6W RF Çıkış Gücü

IC-M35, çok düşük güç tüketimine rağmen, 6W RF ve 700mW ses çıkış gücü sağlamaktadır. Yüksek çıkış gücüne rağmen, 980mAh Li-Ion bataryası ve enerji koruma devreleri sayesinde yaklaşık 8 saatlik* bir kullanım sağlar.

* Normal şartlarda, Tx (Hi): Rx: bekleme=5:5:90

Büyük Tuşlar, İnce ve Zarif Tasarım

IC-M35, sahip olduğu 32 x 16 mm ölçülerindeki LCD ekranı ve iki haneli kanal göstergesi ile tüm bilgilerin kolayca okunabildiği, pratik bir kullanım sunar. LCD ve tuş takımı aydınlatması sayesinde gece bile çok rahat kullanılabilir.

Diğer Özellikler

IPX7 su geçirmezlik. (1m. derinlikte 30 dk.).

İkili/Üçlü kanal izleme fonksiyonu.

4 Kademeli batarya göstergesi

Otomatik tarama fonksiyonu

Kanal 16'ya yada programlanabilir çağrı kanallarına doğrudan erişim.

"AquaQuake" su tahliye fonksiyonu

ÖZELLİKLER

GENEL	
• Frekans aralığı	Tx : 156.000–161.450MHz Rx : 156.000–163.425MHz
• Kanal adedi	• BTK'nın izin verdiği tüm uluslararası kanallar ve 70 Kara(programlanabilir) kanalı.
• Çekilen akım (7.4V DC'de) :	
Tx 6W çıkış	1.5A tipik
5W çıkış	1.3A tipik
Rx AF maks.	
Dahili hoparlör	300mA tipik
Harici hoparlör	200mA tipik
Güç tasarrufu	10mA tipik
• Çalışma sıcaklık aralığı	: -15°C ile +55°C arası
• Anten empedansı	: 50Ω (STUD)
• Boyutlar (GxYxD)	: 62x139.5x43 mm
• Ağırlık	: 295g (BP-252, MB-109 ve anten ile)

VERİCİ	
• Çıkış gücü (Hi/Low)	: 6/1W*
	2/1W (alkalin batarya ile)
* Avustralya versiyonu	5/1W
* Almanya versiyonu	1/0.5W
• Maks. frekans sapması	: ± 5.0kHz
• Frekans hatası	: ± 1.5kHz
• İstenmeyen yayınlar	: 0.25µW
• Yan kanal gücü	: 70dB
• Harmonik ses bozulması	: 10%'dan daha az (60% dev. ile)
• Artık modülasyon	: 40dB

ALICI	
• Duyarlılık (20dB SINAD)	: -2dBµ emf tipik
• Gürültü kesme duyarlılığı	: -6dBµ emf tipik (esikte)
• Yan kanal seçiciliği	: 70dB
• İstenmeyen yayınlar	: 70dB*
* Avustralya versiyonu	65dB
• İç modülasyon bastırması	: 68dB
• Vızıltı ve gürültü oranı	: 40dB
• Ses çıkış gücü (10% bozulmada) :	
Dahili hoparlör	700mW tipik (16Ω yük ile)
Harici hoparlör	200mW (8Ωyük ile)

Standart Aksesuarlar

- Batarya, BP-252
- Sarj aleti, BC-173
- Kemer askısı, MB-109
- AC adaptörü, BC-174E
- Anten, FA-SC58V
- El askısı
- Batarya kutusu, BP-251 (Sadece İngiltere versiyonu)

Bütün ölçümler EN301-178-2 standardına göre verilmiştir. Icom Inc. tüm belirtilen özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

OPSİYONEL AKSESUARLAR



BP-251 Batarya Kutusu
AAA (LR03)x5 alkalın pil için kutu.
Çıkış gücü: 2W.
BP-252 Li-Ion Batarya 7.4V, 950mAh 980 mAh (tipik). Yaklaşık 8 saat kullanım sağlar. (Tipik çalışma Tx (Hi):Rx:standby=5:5:90)



BC-173 Masaüstü Şarj Cihazı
+ **BC-147 AC adaptörü**
BP-252'yi yaklaşık 10 saatte şarj eder.



BC-162 Hızlı Şarj Cihazı
+ **BC-145 AC adaptörü**
BP-252'yi yaklaşık 2 saatte şarj eder.



HM-165 Hoparlör-Mikrofon
IPX7 standartlarında su geçirmez tasarımı. (1 metrede 30 dakika)



MB-109 Kemer Klipsi
Timsah Tipi.



FA-SC58V Anten

Unutmayınız: Gürültü kesme fonksiyonu bazı durumlarda sesin tipine, pozisyonunuza ve ses kaynağı ile mikrofon arasındaki mesafeye bağlı olarak etkisiz olabilir veya çalışmayabilir. Gürültü kesme fonksiyonu harici hoparlör mikrofon cihazınıza bağlıyken çalışmaz.

Icom Inc.

1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

URL: <http://www.icom.co.jp/world/index.html>

Count on us!

Icom America Inc.

2380 116th Avenue NE,
Bellevue, WA 98004, U.S.A.
Phone : +1 (425) 454-8155
Fax : +1 (425) 454-1509
E-mail : sales@icomamerica.com
URL : <http://www.icomamerica.com>

Icom Canada

Glenwood Centre #150-6165 Highway 17,
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada
Phone : +1 (604) 952-4266
Fax : +1 (604) 952-0090
E-mail : info@icomcanada.com
URL : <http://www.icomcanada.com>

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone : +61 (03) 9549 7500
Fax : +61 (03) 9549 7505
E-mail : sales@icom.net.au
URL : <http://www.icom.net.au>

Icom New Zealand

146A Harris Road, East Tamaki,
Auckland, New Zealand
Phone : +64 (09) 274 4062
Fax : +64 (09) 274 4708
E-mail : inquiries@icom.co.nz
URL : <http://www.icom.co.nz>

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Himmelgeister Str. 100,
D-40225 Düsseldorf, Germany
Phone : +49 (0211) 346047
Fax : +49 (0211) 333639
E-mail : info@icom-europe.com
URL : <http://www.icom-europe.com>

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,
Barcelona, Spain
Phone : +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
URL : <http://www.icomspain.com>

Icom (UK) Ltd.

Unit 9, Sea St., Herne Bay,
Kent, CT6 8LD, U.K.
Phone : +44 (01227) 741741
Fax : +44 (01227) 741742
E-mail : info@icomuk.co.uk
URL : <http://www.icomuk.co.uk>

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejonn des Moulinas, BP 45804,
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone : +33 (5) 61 36 03 03
Fax : +33 (5) 61 36 03 00
E-mail : icom@icom-france.com
URL : <http://www.icom-france.com>

Icom Polska

81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Poland
Phone : +48 (58) 550 7135
Fax : +48 (58) 551 0484
E-mail : icompolska@icompolska.com.pl
URL : <http://www.icompolska.com.pl>

Asia Icom Inc.

6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone : +886 (02) 2559 1899
Fax : +886 (02) 2559 1874
E-mail : sales@asia-icom.com
URL : <http://www.asia-icom.com>

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü:

TELSAN
TELSİZ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Büyükdere Caddesi Kuğu İş Hanı No:81 Kat:7
Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Tel : (0212) 212-2232
Fax : (0212) 212-6899
www.telsan.com

